

Mobiele documentscanners

DS



Mobiele documentscanners	DS-640	DS-740D	DS-940DW
Type		mobiele scanner	
Beeld sensor		dual CIS	
Scansnelheid		tot 15 ppm	
Dubbelzijdige scansnelheid		tot 30 ipm	
Scanresolutie		600 x 600 dpi geïnterpoleerd 1200 x 1200 dpi	
Geheugen		128 mb	
Ingebouwde kaartlezer			ja
Interface		Super Speed micro USB 3.0 Type B	
Bekabelde netwerk interface			
Draadloze netwerk interface			Wi-Fi (infrastructuur modus) en Wi-Fi Direct
Scannen naar geheugenkaarten			ingang voor microSD kaart (2-32GB)
Display			wit verlicht LCD scherm
Stroomvoorziening		USB	USB / lithium-ion batterij (meegeleverd)
Stand-alone gebruik			scan naar microSD kaart
Besturingssystemen ²		Windows 7 / 8.1 / 10 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOS v10.12.x/10.13.x/10.14.x Linux	
Scannen via iPrint&Scan app ²			iOS / Android
Afmeting (BxDxH) en gewicht	30,1 x 5,06 x 3,68 cm / 466 gr	30,1 x 6,3 x 4,53 cm / 646 gr	31,9 x 6,31 x 4,54 cm / 699 gr
Scanfuncties			
'Scan naar' functies ¹		e-mail, bestand, OCR, afbeelding	e-mail, bestand, OCR, afbeelding, microSD kaart
Bestandsformaten		JPEG, TIFF (zwart-wit), PDF, doorzoekbare PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF / A-1b	
Papier			
Papierinvoer		1 vel	
Papier formaat (LxB)	minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 1828,8 x 215,9 mm	minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 1828,8 x 215,9 mm duplex: minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 406,48 x 215,9 mm	
Papier gewicht		35 g/m2 - 270 g/m2	
U-pad doorvoersysteem			ja
Meegeleverd			
Meegeleverde software (Windows)		Brother iPrint&Scan desktop, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6	
Meegeleverde software (Macintosh)		Brother iPrint&Scan desktop, NewSoft Presto! Bizcard 7	
Meegeleverde accessoires		USB-kabel, snelle installatiehandleiding, productveiligheidsgids, garantiokaart	
Vorig model	Opvolger van DS-620	Opvolger van DS-720D	Opvolger van DS-920W
Website	DS-640	DS-740D	DS-940DW

¹ Scanfuncties voor Windows. Niet alle scanfuncties worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/bsc](#) ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/bsc](#) ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/connect](#)

⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/iprintscan](#)

Compacte documentscanners

ADS



Compacte documentscanners	ADS-1300	ADS-1800W
Type	desktop scanner	
Beeld sensor	dual CIS	
Scansnelheid	Tot 30 pagina's per minuut (ppm)	
Dubbelzijdige scansnelheid	Tot 60 images per minuut (ipm) of 30 pagina's per minuut (ppm)	
Scanresolutie	600 x 600 dpi geïnterpoleerd 1200 x 1200 dpi	
Geheugen	256 MB	512 MB
Interface	USB-C	
Bekabelde netwerk interface		
Draadloze netwerk interface	WLAN 2,4GHz IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct™	
Host USB	scannen naar USB-geheugen (USB 2.0 tot 128GB)	
Display	LED's en knoppen	7,1 cm LCD kleurenscherm
Stroomvoorziening	direct via USB-C kabel (DC5V, 3A) of via AC adapter set LK-1001CEU (niet meegeleverd)	
Besturingssystemen ²	Windows: TWAIN, WIA Linux: SANE macOS: ICA	Windows: TWAIN, WIA Linux: SANE macOS: ICA
Mobiele besturingssystemen ²		IOS/Android: Brother Mobile connect app macOS: AirPrint Scan
Afmeting (BxDxH) en gewicht	28,8 x 10,1 x 8,5 cm (BxDxH) 1,37 kg	28,8 x 10,1 x 8,5 cm (BxDxH) 1,42 kg
Scanfuncties		
'Scan naar' functies ¹	afbeelding, bestand, workflow, SharePoint (On-Premise), cloud en USB	afbeelding, bestand, workflow, SharePoint (On-Premise), cloud, USB, netwerk, e-mailserver, FTP/SFTP, Brother webconnect ³ , Brother cloud apps
Scannen via mobiele app		Brother Mobile connect app (IOS/Android) voor smartphones en tablets
Bestandsformaten	PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF	PDF, PDF/A-1b, ondertekende PDF, beveiligde PDF, JPEG, TIFF
Papier		
Papierinvoer	20 vel ADF	
Aangepast papierformaat	breedte: 50,8 - 215,9 mm lengte: 70 - 355,6 mm lang papier: 70 - 5000 mm (enkel vel, 300 dpi)	
Papier gewicht	51,8 - 128 g/m ²	
ID-kaart formaat	breedte: 51 - 55 mm lengte: 80,8 - 90,3 mm	
ID-kaart dikte	dikte 0,76 - 1,02 mm (met reliëf 1,24 mm)	
Meegeleverd		
Meegeleverde software (Windows)	Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort 14SE met OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Easy Setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort 14SE met OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Easy Setup, Newsoft - Presto! Bizcard 6, Image Folio, BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional 4
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, Easy Setup	Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, Easy Setup, Newsoft - Presto! Bizcard 7, Image Folio
Meegeleverde accessoires	USB-C kabel en installatie handleiding	
Optionele accessoires	OT-1001C uitvoerlade, LK-1001CEU adapter set, CS-A3301 A3 hulpblad, SP-2001C separatie pad, PUR-2001C invoerrol	
Vorig model	Opvolger van ADS-1200	Opvolger van ADS-1700W
Website	ADS-1300	ADS-1800W

¹ Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/bsc](#) ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/bsc](#)

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/connect](#)

Professionele desktop documentscanners

ADS



Desktop documentscanners	ADS-4100	ADS-4300N	ADS-4500W	ADS-4700W	ADS-4900W
Type	desktop scanner				
Beeld sensor	dual CIS				
Enkelzijdige / dubbelzijdige scansnelheid	tot 35 ppm / 70 ipm	tot 40 ppm / 80 ipm	tot 35 ppm / 70 ipm	tot 40 ppm / 80 ipm	tot 60 ppm / 120 ipm
Scanresolutie	600 x 600 dpi geïnterpoleerd 1200 x 1200 dpi				
Geheugen	512 MB				1024 MB
Interface	SuperSpeed USB 3.0				
Bekabelde netwerk interface LAN	10Base-T/100Base-TX				
Draadloze netwerk interface WLAN				IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n
Wi-Fi direct	Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g/n				
NFC					
Host USB	scannen naar USB geheugen				
Display			7,1 LCD touchscreen	10,9 LCD touchscreen	
Stroomvoorziening	netsnoer (meegeleverd)				
Besturingssystemen ²	Windows Macintosh Linux				
Afmeting (BxDxH) en gewicht	29,95 x 21,59 x 19,05 cm 2,6 kg	29,95 x 21,59 x 19,05 cm 2,64 kg	29,95 x 21,59 x 19,05 cm 2,68 kg	29,95 x 21,59 x 19,05 cm 2,75 kg	30,10 x 24,70 x 23,60 cm 3,37 kg
Scanfuncties					
'Scan naar' functies ¹	PC, USB host	PC, USB host, netwerk, FTP, Brother apps	PC, USB host, netwerk, FTP, e-mail server	PC, USB host, netwerk, FTP, e-mail server, SharePoint online, HTTP(S), Brother webconnect ³ , Brother cloud apps	
Scannen via mobiele app	Brother Mobile connect app (IOS/Android) voor smartphones en tablets				
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A-1b		JPEG, TIFF, PDF, PDF/A-1b beveiligd/ondertekend		
Papier					
Papierinvoer	60 vel ADF	80 vel ADF	60 vel ADF	80 vel ADF	100 vel ADF
Papier formaat	breedte: 50,8 - 215,9 mm lengte: 50,8 - 355,6 mm				
Papier gewicht	40 g/m2 - 200 g/m2				25 g/m2 - 413 g/m2
ID-kaart formaat	breedte: 85,60 mm lengte: 53,98 mm				
ID-kaart dikte	tot 1,32 mm met reliëf tot 1,10 mm zonder reliëf				
Meegeleverd					
Meegeleverde software (Windows)	Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standaard, remote setup	Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standaard, remote setup	Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standaard, remote setup	Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standaard, remote setup	Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan voor desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standaard, remote setup
Meegeleverde software (Macintosh)	NewSoft Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	NewSoft Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup
Meegeleverde accessoires	afneembare ADF, voeding, netsnoer, AC adapter, USB kabel en snel installatie gids				
Optionele accessoires	CS-A3301 hulpblad, PRK-A4001 vervangende rollenset				
Vorig model	Opvolger van ADS-2200	Opvolger van ADS-2400N	Opvolger van ADS-2700W	Opvolger van ADS-2800W	Opvolger van ADS-3000N/3600W
Website	ADS-4100	ADS-4300N	ADS-4500W	ADS-4700W	ADS-4900W

¹ Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/connect